

ADVANCE
PARIS

Stereo-Vorverstärker X-P1200



Stereo-Vorverstärker für perfekten HiFi-Genuss

Der erfahrene französische Hersteller Advance Paris stellt mit der X-P1200 eine neue Referenz-Stereo-Vorstufe vor, die nicht nur sorgfältig selektierte Bauteile und einen den höchsten audiophilen Anforderungen entsprechenden Aufbau bietet, sondern auch bezüglich der Flexibilität dem Anspruch des modernen Zeitgeistes gerecht wird. Streng genommen sitzen im X-P1200 zwei getrennte Mono-Vorstufen. Der separate Aufbau bezieht sich nicht nur auf die unabhängige Vorverstärkung des linken und rechten Kanals, auch die Stromversorgung läuft über zwei einzelne Transformatoren, damit wird eine nahezu perfekte Kanaltrennung ohne Störeinflüsse erreicht. Neben den Ringkerntrafos sitzen für eine optimale Filterung vier großzügig dimensionierte Elkos (12.000uF / 150V) mittig im starren Gehäuse. Die wichtige Wandlung digitaler Signale übernimmt mit dem Analog Devices AD1955 ein besonders leistungsfähiger Konverter. PCM-Signale werden mit bis zu 192 kHz/24-Bit verarbeitet. Und ausgestattet mit einem Multibit Sigma-Delta Modulator, gelingt auch die SACD-Wiedergabe tadellos.

Ausgestattet mit insgesamt neun analogen Eingängen, zwei symmetrische XLR-Anschlüsse sowie auch Phono MM und Phono MC Schnittstellen. Zusätzlich gibt es zwei koaxiale sowie zwei optische digitale Eingänge. Ein XMOS USB-B-Eingang ermöglicht den direkten Anschluss eines PCs, Macs oder Notebooks. Die speziell für die Audiowiedergabe optimierten Komponenten der X-P1200 erzielen qualitativ ein deutlich besseres Ergebnis als mit den Standard Wandlern im PC.

Der Advance Paris X-P1200 eignet sich für die Kombination mit zahlreichen HiFi-Komponenten. Advance Paris empfiehlt hier insbesondere die X-A1200 Mono-Endstufen aus dem eigenen Haus.



Produktinformation

Stereo-Vorverstärker
X-P1200

Produktinformation



- ✓ Audiophile Stereo-Vorstufe mit hoher Flexibilität
- ✓ Streng getrennter Aufbau: Zwei Mono-Vorstufen in einem Gehäuse
- ✓ XMOS USB-B Schnittstelle für Direktanschluss von PC/Mac/Notebook
- ✓ 192 kHz/24-Bit DAC mit Multibit Sigma-Delta Modulator
- ✓ Harmoniert perfekt mit X-A1200 Mono-Endstufe



Technische Daten

max. Ausgangspegel	
unsymm./symm.:	10,5 dB +/- 0,5 dB
Übertragungsbereich:	10 Hz - 150 kHz
Verzerrungen:	< 0,01%
Signal/Rauschabstand:	≥ 110 dB
Kanaltrennung:	≥ 100 dB
Eingangsimpedanz:	23 KΩ unsymmetrisch
Eingangsimpedanz:	35 KΩ symmetrisch
Eingang PHONO:	MM 48 dB / MC 64 dB
Abmessungen (BxHxT):	44 x 15,5 x 43 cm
Gewicht :	14,2 kg

Modelbezeichnung:	X-P1200
EAN Code:	3760179292077
Kartonabmessungen:	57 x 27 x 56 cm
Gewicht:	15,6 kg